

Autonics MT4W-DV-41

CÔNG NGHIỆP LẠNH .COM
CƠ ĐIỆN LẠNH CHÍNH HÃNG




0982 67 24 67

ĐỒNG HỒ ĐO VOLT AUTONICS MT4W-DV-41

Đồng hồ đo Volt Autonics MT4W-DV-41: ngõ vào tín hiệu điện áp; ngõ ra: 3 relay ON/OFF; màn hình 7 đoạn - 4 số; hiển thị: -1999 ... +9999.

Contact: 0982 67 24 67 - online@congnghieplanh.com

THÔNG SỐ CHI TIẾT ĐỒNG HỒ ĐO VOLT AUTONICS MT4W-DV-41

Màn hình	LED 7 đoạn - 4 số
Chiều cao ký tự	14.2mm
Khoảng hiển thị	-1999 đến 9999
Đo lường	Tín hiệu điện áp
Thông số ngõ vào	0-500V, 0-100V, 0-50V, 0-10V, 0-5V, 0-1V, 0-250mV, 0-50mV
Nguồn cấp	100-240VAC~ 50/60Hz
Ngõ ra	3 Relay (HI, GO, LO)
Chứng nhận	CE c  us EAC
Chính xác hiển thị	• 23°C±5°C - F.S. ±0.1% rdg ±2-digit F.S. +0.3% rdg ±3-digit max. only for 5A terminal. • -10°C to 50°C - F.S. ±0.5% rdg ±3-digit
Ngõ vào tối đa	110% F.S. cho mỗi ngưỡng đo
Phương pháp chuyển đổi A/D	ΣΔ (Sigma Delta) ADC
Tốc độ lấy mẫu	50ms

Chức năng giữ	Bao gồm (chức năng giữ bên ngoài)
Nhiệt độ môi trường	-10 đến 50°C, bảo quản: -20 đến 60°C
Độ ẩm môi trường	35 đến 85% RH, bảo quản: 35 đến 85% RH
Loại cách điện	Cách điện kép hoặc cách điện gia cố (đánh dấu: <input type="checkbox"/> , độ bền điện môi giữa phần ngõ vào đo và phần nguồn: 1kV)
Trọng lượng	Xấp xỉ. 326g (xấp xỉ. 211g)